

2.2 : ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
ΠΥΛΗ 150 KV Γ.Μ.	ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1
ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (P15, P25, P35, P125)	ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2
ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ (P135)	ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3
ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (P105, P115)	ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4
ΠΥΛΗ 150 KV ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5
ΠΥΛΗ 150 KV ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΤΟΜΗΣ ΖΥΓΩΝ	ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1

ΠΥΛΗ 150 KV Γ.Μ.	ΚΥΤ	ΚΕΜ	
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΥΤ"	•	•	
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΕΜ"	•	•	
Α/Δ 150 KV "επιλεγμένος για χειρισμό"		•	
Α/Δ 150 KV " μη επιλεγμένος για χειρισμό"		•	
Α/Δ 150 KV " εντολή επιλογής Α/Δ"		•	(1)
Α/Δ 150 KV " ακύρωση εντολής επιλογής Α/Δ"		•	(1)
Α/Δ 150 KV " εντολή κλεισίματος Α/Δ (από συγχρονιστή)"		•	(1)
Α/Δ 150 KV " αποτυχία εντολής κλεισίματος Α/Δ (από συγχρονιστή)"		•	(1)
Α/Δ 150 KV - ανοικτός	•	•	
Α/Δ 150 KV - κλειστός	•	•	
Αυτόματη επαναφορά "εντός"	•	•	
Αυτόματη επαναφορά "εκτός"	•	•	
Α/Ζ 150 KV ζυγού 1 - ανοικτός	•	•	
Α/Ζ 150 KV ζυγού 1 - κλειστός	•	•	
Α/Ζ 150 KV ζυγού 2 - ανοικτός	•	•	
Α/Ζ 150 KV ζυγού 2 - κλειστός	•	•	
Α/Ζ 150 KV ζυγού 1 συντήρησης - ανοικτός	•	•	(2)
Α/Ζ 150 KV ζυγού 1 συντήρησης - κλειστός	•	•	(2)
Α/Ζ Γραμμής 150 KV - ανοικτός	•	•	
Α/Ζ Γραμμής 150 KV - κλειστός	•	•	
Γειωτής Γραμμής 150 KV - ανοικτός	•	•	
Γειωτής Γραμμής 150 KV - κλειστός	•	•	
Γειωτής Α/Ζ Ζυγών 150 KV - ανοικτός	•	•	(2)
Γειωτής Α/Ζ Ζυγών 150 KV - κλειστός	•	•	(2)

Παρατήρηση

(1) Κοινή ένδειξη για όλους τους Α/Δ

(2) Μόνο για τις πύλες Pass

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2

ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (P15, P25, P35, P125)	ΚΥΤ	ΚΕΜ	ΜΟΝΑΔΑ
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΥΤ"	•	•	
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΕΜ"	•	•	
Α/Δ 150 KV ανοικτός	•	•	•
Α/Δ 150 KV κλειστός	•	•	•
Α/Ζ 150KV Ζυγού 1 - ανοικτός	•	•	•
Α/Ζ 150KV Ζυγού 1 - κλειστός	•	•	•
Α/Ζ 150KV Ζυγού 2 - ανοικτός	•	•	•
Α/Ζ 150KV Ζυγού 2 - κλειστός	•	•	•

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3

ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ (P135)	ΚΥΤ	ΚΕΜ	ΜΟΝΑΔΑ
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΥΤ"	•	•	
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΕΜ"	•	•	
Α/Δ 150 KV - ανοικτός	•	•	•
Α/Δ 150 KV - κλειστός	•	•	•
Α/Ζ 150 KV Ζυγού 1 - ανοικτός	•	•	•
Α/Ζ 150 KV Ζυγού 1 - κλειστός	•	•	•
Α/Ζ 150 KV Ζυγού 2 - ανοικτός	•	•	•
Α/Ζ 150 KV Ζυγού 2 - κλειστός	•	•	•
Α/Ζ 150 KV Γραμμής- ανοικτός	•	•	•
Α/Ζ 150 KV Γραμμής - κλειστός	•	•	•
Γειωτής Γραμμής 150 KV - ανοικτός	•	•	•
Γειωτής Γραμμής 150 KV - κλειστός	•	•	•

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4

ΠΥΛΗ 150 KV ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (P105, P115)	ΚΥΤ	ΚΕΜ	ΜΟΝΑΔΑ
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΥΤ"	•	•	
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΕΜ"	•	•	
Α/Δ 150 KV - ανοικτός	•	•	•
Α/Δ 150 KV - κλειστός	•	•	•
Α/Ζ 150 KV Ζυγού 1 - ανοικτός	•	•	•
Α/Ζ 150 KV Ζυγού 1 - κλειστός	•	•	•
Α/Ζ 150 KV Ζυγού 2 - ανοικτός	•	•	•
Α/Ζ 150 KV Ζυγού 2 - κλειστός	•	•	•

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5

ΠΥΛΗ 150 KV ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	ΚΥΤ	ΚΕΜ
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΥΤ"	•	•
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΕΜ"	•	•
A/Δ 150 KV "επιλεγμένος για χειρισμό"		•
A/Δ 150 KV " μη επιλεγμένος για χειρισμό"		•
A/Δ 150 KV " εντολή επιλογής A/Δ"		•
A/Δ 150 KV " ακύρωση εντολής επιλογής A/Δ"		•
A/Δ 150 KV - ανοικτός	•	•
A/Δ 150 KV - κλειστός	•	•
A/Z 150 KV ζυγού 1 - ανοικτός	•	•
A/Z 150 KV ζυγού 1 - κλειστός	•	•
A/Z 150 KV ζυγού 2 - ανοικτός	•	•
A/Z 150 KV ζυγού 2 - κλειστός	•	•

(1)

(1)

Παρατήρηση

(1) Κοινή ένδειξη για όλους τους A/Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6

ΠΥΛΗ 150 KV ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΖΥΓΩΝ	ΚΥΤ	ΚΕΜ
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΥΤ"	•	•
Θέση ελέγχου πύλης "ΚΕΜ"	•	•
A/Δ 150 KV (P55) "επιλεγμένος για χειρισμό"		•
A/Δ 150 KV (P55) " μη επιλεγμένος για χειρισμό"		•
A/Δ 150 KV (P55) " εντολή επιλογής A/Δ"		•
A/Δ 150 KV (P55) " ακύρωση εντολής επιλογής A/Δ"		•
A/Δ 150 KV (P55) " εντολή κλεισίματος A/Δ (από συγχρονιστή)"		•
A/Δ 150 KV (P55) " αποτυχία εντολής κλεισίματος A/Δ (από συγχρονιστή)"		•
A/Δ 150 KV (P55) - ανοικτός	•	•
A/Δ 150 KV (P55) - κλειστός	•	•
A/Z 150 KV Δ/Z Ζυγού 1 (54)- ανοικτός	•	•
A/Z 150 KV Δ/Z Ζυγού 1 (54)- κλειστός	•	•
A/Z 150 KV Δ/Z Ζυγού 2 (59)- ανοικτός	•	•
A/Z 150 KV Δ/Z Ζυγού 2 (59)- κλειστός	•	•
ΠΥΛΗ 150 KV ΤΟΜΗΣ ΖΥΓΩΝ	ΚΥΤ	ΚΕΜ
A/Z 150 KV T/Z ,Ζυγού 1 (104) - ανοικτός	•	•
A/Z 150 KV T/Z ,Ζυγού 1 (104) - κλειστός	•	•
A/Z 150 KV T/Z ,Ζυγού 2 (109) - ανοικτός	•	•
A/Z 150 KV T/Z ,Ζυγού 2 (109) - κλειστός	•	•

(1)

(1)

(1)

(1)

Παρατήρηση

(1) Κοινή ένδειξη για όλους τους A/Δ